

# 1.44 通用型软驱转 USB 使用说明

## FDD-UDD COM1

该版本软驱转 USB，U 盘使用前不需要用专门格式化软件进行格式化，也不需要建立指定名字的文件夹，只需要将操作的文件拷贝到 U 盘根目录下即可。通过按“读入”、“写出”按钮来进行文件读写操作。

根据客户使用需要，也可以对 U 盘中的文件进行过滤操作，只显示客户所要求的格式的文件。

将文件拷贝到软驱转 USB 内存中后，可以拔除 U 盘，以后在没有 U 盘的情况下，也能正常操作。在需要更新文件时，再插入 U 盘。

### 一、从 U 盘读取文件到设备：

- 1、将 U 盘插到电脑上，拷贝要操作的文件到 U 盘根目录下，不要放在文件夹内；
- 2、按一下“读入”按钮（K2），软驱转 USB 将 U 盘中的文件读取到内存中，等待读取完毕。（注：第一次插上 U 盘时，不需要按“读入”按钮（K2），软驱转 USB 自动将 U 盘中的文件拷贝到内存中，红灯熄灭即拷贝完毕）。
- 3、操作设备，读取磁盘中的文件，查看是否有需要的文件。
- 4、如果机器没有显示需要操作的文件，重复第 2 步、第 3 步，直到找到所需要操作的文件。

### 二、从设备保存文件到 U 盘中：

- 1、将 U 盘插到软驱转 USB 上，等待自动拷贝结束，按一下“写出”按钮（K1）。
- 2、操作设备，将文件输出到软驱转 USB，等待设备提示写完成，等待绿色指示灯（设备工作指示灯）熄灭。
- 3、再按一下“写出”按钮（K1），U 盘指示灯闪烁，红灯熄灭后即文件保存完毕。

### 三、U 盘中文件格式过滤设置：

- 1、第一次将 U 盘插入到软驱转 USB，软驱转 USB 会自动在 U 盘中建立一个名为“UCONFIG.INI”的配置文件。
- 2、如果不操作该文件，则软驱转 USB 不对文件格式进行过滤，可以显示全部格式的文件。
- 3、如果需要对文件格式进行过滤，可以在电脑上按提示修改该文件。  
比如：将“允许支持的文件类型 1：???”修改为“允许支持的文件类型 1：EP”，  
将“允许支持的文件类型 2：???”修改为“允许支持的文件类型 2：DST”，则只能在设备上显示后缀名为“.EP”或“.DST”格式的文件，其它文件全部过滤。
- 4、删除 U 盘中的该文件，即可取消文件格式过滤功能。

### 注意：

- (1)、要操作的文件必须放在 U 盘根目录下，不能放在文件夹中，否则不能被软驱转 USB 所识别。
- (2)、数据拷贝过程中，必须等待红色指示灯熄灭后，才能进行设备操作。
- (3)、数据拷贝过程中，必须等待红色指示灯熄灭后以及等待绿色指示灯（设备工作指示灯）熄灭后，才能进行按键操作。
- (4)、前面板左按键为“K1”，右按键为“K2”。此板具有记忆功能，如 U 盘有更新内容请使用“K2”读入，没更新内容，可以不接 U 盘也可使用；如要把设备的内容复制到 U 盘，请使用“K1”写出。